



- ①30Aスライドトランス
入力電圧100Vに対して 出力電圧を0~130Vまで可変できます。
- ②C型30A 入力コネクタ
3.5sq×3芯ケーブル 3m付
- ③出力表示ランプ
このランプの点灯により、出力の種類、送電が確認できます。
- ④接地付平行抜止めコンセント
- ⑤出力切換スイッチ
ステップアップ前後の切換回路に対して
IN側へ倒すと入力電圧を出力、ST側へ倒すとスライドトランスで調整した電圧を出力します。
- ⑥30Aブレーカー
30Aブレーカーで、出力の過負荷やショートを保護します。
- ⑦3桁 LED表示 交流ライン電圧モニタ
⑨の電圧切換スイッチで選択された電圧を表示します。

主要スペック	
入力電圧範囲	85~264Vrms (47~63Hz)
使用温度範囲	-25~60°C

- ⑧電圧測定切替スイッチ
IN側へ倒すと入力電圧を表示
ST側へ倒すとスライドトランスで調整された電圧を表示します。